

Repeater 433 – Knop



Repeater 433 – Knop: HMS art. nr.: 020744 Best. nr.: 2223473

INNHold

Repeater 433 – Knop.....	1
Generelt.....	2
Programmering	2
Tekniske data.....	2

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Generelt

Dersom avstanden mellom en radioalarmsender og mottager er for stor, slik at signalene ikke når frem, kan problemet løses ved å sette inn en repeater. Repeateren plasseres mellom sender og mottager. På denne måten vil signalet bli forsterket opp og rekkevidden øker betraktelig. Leveres med 3 stk. spesialbatterier, type Litium, for lang levetid (ca. 3 år).

Programmering

1. Skru av dekslet.
2. Still inn systemkoden på dipswitch bak på printkortet. Ved bruk av to repeaterer må ”strap” fjernes.
3. Vedlagt følger 3 batterier, monter disse. Det kan benyttes fra 1-4 batterier. Driftskapasitet er ca. 1 år per batteri.
4. Repeateren monteres på et egnet sted. Det anbefales høyest mulig plassering. Sjekk rekkevidde på senderen, den må plasseres nærmere sender enn maksimum rekkevidde.
5. Kontroll av funksjon: Trykk på en sender, den røde lysdioden på Repeater skal lyse.
6. Rekkeklemme er for en eventuell ekstern strømforsyning.

Tekniske data

Frekvens:	433.92 MHz
Koder:	256 forskjellige
Rekkevidde:	Ca. 50 m.
Diode:	Lyser ved Aktivitet
Farge:	Hvit
Vekt:	120 gram
Batterier:	3.6V Litium
Batterikapasitet:	Ca.1 år per batteri
Ekstern strømforsyning:	12V DC